

ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO CLONNER TPH

Accendere la Ls8 e collegarla al Pc tramite cavetto Usb come nella foto:



Se è la prima volta che si collega il dispositivo al Pc è necessario effettuare l'installazione dei drivers. Il computer riconoscerà automaticamente un nuovo dispositivo e aprirà l'applicazione "Installazione guidata nuovo hardware".

Per proseguire con l'installazione seguire i passaggi riportati qui di seguito:

Installazione guidata nuovo hardware.		
	Installazione guidata nuovo hardware	
	Questa procedura guidata consente di installare il software per:	
	USB Serial Port	
	Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inserirlo nell'apposita unità.	
	Scegliere una delle seguenti opzioni:	
	 Installa il software automaticamente (scelta consigliata) Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti) 	
	Per continuare, scegliere Avanti.	
	< Indietro	

Scegliere "Installa automaticamente" e premere "Avanti".

ERREBI S.P.A. Via Pianezze, 42-49 32040 CIBIANA DI CADORE (BL) - ITALY Telefono: +39 0435 542500 Fax: +39 0435 542522 Società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento





Il pc ricerca automaticamente i drivers.

Installazione hardware		
1	Il software che si sta installando per l'hardware: USB Serial Port non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. (Informazioni sul testing.) L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing del programma Windows Logo.	
	<u>Continua</u>	

Premere "Continua".



Installazione guidata nuovo hardware.			
Attendere. Installazione del software in co	so		
USB Serial Port			
usbser.sys A C:\WINDOWS\system32\DRI	VERS		
	< Indietro Avanti > Annulla		

Il pc continua con l'installazione automatica dei drivers.

Installazione guidata nuovo hardware.			
	vo hardware. Completamento dell'Installazione guidata nuovo hardware in corso. Installazione del software completata per: Installazione del software completata per: Image: USB Serial Port Per chiudere l'installazione guidata, scegliere Fine		
	< Indietro Fine Annulla		

Installazione drivers completata, scegliere "Fine". Il nuovo dispositivo è pronto all'uso.



Una volta effettuata l'installazione dei drivers lanciare il programma per l'aggiornamento ERREBI CLONER PROGRAMMER.

Questo programma compare sul desktop e si installa automaticamnte insieme al Pc software della Ls8.



A questo punto si apre il programma:

		2		
ED .	8 % T		ERR	EB
O LS8	O LS7 - TX4 TEC	ж		
Select UFP File				Browse
Status			3	

Selezionare quindi LS8 e cliccare su Browse per selezionare il file da inviare alla macchina

pri					? 🛛
Cerca in:	🗀 LS8 Clone	er Update 🥑 🌔	э 🕫	10	
Documenti recenti	國 AKSM4000, 國 AKSM4300,	_v39_1_7_20120920.ufp _v39_2_1_20131030.ufp			
Desktop Documenti					
Risorse del computer	11	-			
	Nome file:	AKSM4300_v39_2_1_20131030.ufp		~	Apri
Risorse di rete	Tipo file:	ufp files (*.ufp)		~	Annulla

All'interno della cartella Ls8 cloner Update si trova il file per l'aggiornamento:



ERREBI S.P.A. Via Pianezze, 42-49 32040 CIBIANA DI CADORE (BL) - ITALY Telefono: +39 0435 542500 Fax: +39 0435 542522 Società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento



Procedere selezionando il file indicato e cliccare su "Program".



Spuntare "Si" e attendere qualche secondo, l'aggiornamento non parte subito.

🖸 LS7-TX4 // LS8 Cloner Flast	Memory Programmer 1.0	
Select LS Platform	O LS7 - TX4 TECH	ERREBI
Select UFP File		
C:\Documents and Settings\All Users\Da	ti applicazioni\ERREBI\LS8\LS8 Cloner Update\AKSM4	000_v39_1_7_20120920.ufp Browse
$ angle > \operatorname{Programming}$ Flash 27% ,	Programming time = 48 sec.	
		Program Exit

Attendere quindi il termine dell'operazione e il messaggio di avvenuto aggiornamento.



Il programma è stato inviato correttamente e l'aggiornamento comletato. A questo pumto la vostra macchina è aggiornata, disconnettere il cavo usb.